

Sistema de Seguridad ORBIT -6 Hace todo como se debe



El sistema de seguridad ORBIT - 6 ha sido diseñado para responder a las exigencias de pequeñas instalaciones residenciales y comerciales. Su superior desempeño y su amplia variedad de características proporcionan lo mejor existente en el mercado, tanto para usted como para sus clientes.

El ORBIT - 6 cuenta con un comunicador digital incluido y una selección de atractivos teclados LED o LCD. Su función "Sígame" mantiene al dueño informado de cualquier evento de alarma en el inmueble, utilizando diferentes tonos o mensajes vocalizados. Junto con el programador portátil o el programa de Carga/Descarga, el ORBIT-6 le ahorrará tiempo y le simplificará su instalación.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- 6 zonas completamente programables
- Expandible a 8 zonas empleando entradas de 2 zonas en el teclado de comando
- 2 números de teléfono "Sígame" con mensajes vocalizados optativos
- 3 zonas de emergencia en el teclado: Pánico, Incendio, Emergencia Especial
- Conecta hasta 4 teclados LED / LCD
- Diario de hasta 100 acontecimientos
- Hasta 4 salidas programables
- Conexión para botón de pánico en el teclado
- 10 códigos de usuario
- Comunicador digital
- Upload / Download, remoto o local
- Reloj de tiempo real
- Controlador de sirena incluido
- Todos los formatos de pulsos más importantes, Contact ID, y SIA
- Programador portátil

ORBIT-6

PANEL DE CONTROL ORBIT - 6

- 6 zonas en el tablero principal, expandibles a 8 zonas con 2 entradas de zona en el teclado
- 3 zonas de emergencia en el teclado: Pánico, Incendio, Emergencia Especial
- Retardo de salida/entrada audible/visual
- Salida programable en el tablero principal (70mA)
- Expandible hasta 4 salidas programables de relé (300mA)
- 10 códigos de usuario
- Códigos para situaciones compulsivas
- Controlador de sirena incluido (750mA)
- Memoria de alarma
- Terminación de zona : EOL
- Reloj de tiempo real con Fecha
- Diario de hasta 100 acontecimientos

COMUNICADOR DIGITAL

- Comunicador digital incluido en la tarjeta del panel
- Todos los formatos de pulsos más importantes, Contact ID, y SIA
- 2 números de teléfono "Sígame" con módulo optativo para mensajes vocalizados
- Informe diario de pruebas

TECLADOS

- Atractivo teclado LED de 6 zonas
- Atractivo teclado LED de 8 zonas con entradas para 2 zonas
- Atractivo teclado LCD con entradas para 2 zonas*
- Teclas grandes con excelente feedback
- Teclas iluminadas por detrás con feedback audible
- 3 zonas de emergencia en el teclado
- Hasta 4 teclados pueden ser conectados al panel

MODULO PROGRAMABLE DE EXPANSION DE SALIDA EO4

- 4 Salidas de Relé programables (300mA)
- Cada salida es programable para ser activada como resultado de numerosos acontecimientos relacionados con el sistema, la zona o el usuario

METODOS DE PROGRAMACION

Tres métodos de programación fáciles de usar:

- Upload/Download desde un ordenador, local o remoto
- Fácil programación vía teclado
- Programación guiada por menú usando el programador portátil para Upload/Download local

PROGRAMADOR PORTATIL

- Solución para una programación completamente computarizada
- Programación en-línea, funcionalmente guiada por menú
- Capacidad de almacenar hasta 10 programas de suscriptor

ADAPTADOR LOCAL de Upload/Download

- Proporciona conexión directa entre la salida COM de ordenador y el panel de Control

MODULO DE VOZ

- Hasta 3 mensajes vocalizados separados de hasta 40 segundos en total
- Puede asignarse a diferentes números de teléfono "Sígame"

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transformador:	16.5VAC 25VA
Batería requerida:	12V 4Ah
Energía auxiliar:	250mA
Campana / Sirena:	750mA
Salida programable de colector abierto:	70mA
Hasta 4 salidas de relé programables:	300mA

* En un futuro próximo habrá disponible un teclado de comando LCD.

ROKONET
Means Quality



ROKONET SECURITY SYSTEMS
<http://www.rokonet.com>

ROKONET Electronics Ltd.
14 Hachoma St.
75655 Rishon Letzion, Israel
Tel. +972 (0)3 9616555
Fax. +972 (0)3 9616584
e-mail: info@rokonet.co.il

ROKONET USA
Tel. +1 914 592 1068
1 800 344 2025
Fax. +1 914 592 1271
e-mail: sales@rokonetusa.com

ROKONET UK
Tel. +44 (0)1527 576 765
Fax. +44 (0)1527 576 816
e-mail: info@rokonet.co.uk

ROKONET GERMANY
Tel. +49 (0)821 742 660
Fax. +49 (0)821 742 499

ROKONET FRANCE
Tel. +33 (0)143 67 0077
Fax. +33 (0)143 67 0099
e-mail: rokonetfr@aol.com

ROKONET ITALY
Tel. +39 02 392 5354
Fax. +39 02 392 5131
e-mail: info@rokonet.it

ROKONET is an ISO 9000
approved company committed
to the highest quality standards