

Série ZODIAC^{PRO}

ROKONET
Means Quality

Modelos PRO, REAL QUAD e PET Linha completa de detectores PIR residenciais

A série ZODIAC PRO foi especialmente redesenhada para assegurar um desempenho superior de captura e de imunidade contra alarme falso, para todas as instalações residenciais.

Com uma seleção de três modelos a sua escolha – o ZODIAC PRO, ZODIAC QUAD e ZODIAC PET é a melhor e a mais atrativa solução econômica para todas as suas instalações residenciais

Com um suporte rotativo gratuito, para melhorar e facilitar a montagem de parede ou de teto, a Série ZODIAC PRO oferece uma versatilidade completa para qualquer tipo de instalação residencial.


As Características da Série ZODIAC PRO:

- Um novo desenho de lentes para cobertura completa de 12m x 12m
- Imunidade aperfeiçoada contra alarmes falsos
- Imunidade elevada de RFI – 25V/m até 1GHz
- Suporte rotativo gratuito para montagem de parede / teto
- Contador seletivo de pulsos
- Proteção contra luz branca
- Manga protetora do elemento óptico
- Lente opcional de longo alcance
- Micro duto interno para acomodação dos fios
- Amplo espaço interno para os fios, para fácil instalação
- Desenho compacto e atrativo para residências

● ZODIAC PRO (RK410PR) fornece cobertura completa de 12m x 12m (40' x 40'), com excelente imunidade contra alarmes falsos.

● ZODIAC QUAD (RK410RQ) com um verdadeiro elemento piroelétrico quad assegura um desempenho superior de captura e uma imunidade adicional contra alarmes falsos, mesmo nos ambientes mais hostis.

● ZODIAC PET (RK410PT) com eletrônica avançada e lentes específicas garante imunidade contra animais de pequeno porte, de até 33 Kg (70 lb.), com desempenho superior de captura.



Série ZODIAC^{PRO}

ROKONET
Means Quality

Linha Completa de Detectores PIR Residenciais

ZODIAC PRO (RK410PR)

O ZODIAC PRO foi desenhado especialmente para desempenhar uma rápida captura com imunidade elevada contra alarmes falsos, em todos os tipos de instalações residenciais. A instalação é otimizada e facilitada usando o suporte rotativo. O duto interno para a passagem de fios e o amplo espaço para a acomodação dos mesmos fazem o cabeamento uma tarefa fácil. Com a manga protetora do elemento ótico e as lentes de proteção contra luz branca, o ZODIAC PRO previne contra alarmes falsos em instalações residenciais.



ZODIAC QUAD (RK410RQ)

O ZODIAC QUAD, com um elemento de quad verdadeiro, fornece um desempenho adicional de captura e de imunidade contra alarmes falsos em ambientes residenciais hostis. O elemento de quad verdadeiro (real quad) assegura cobertura aperfeiçoada junto com uma redução significativa de risco de alarmes falsos, provenientes de ar quente, cortinas em movimento, alterações de temperatura em pontos localizados, pequenos cães ou gatos, etc., bem como o aumento da imunidade de RFI (interferências de Rádio frequência), até 25V/m.



ZODIAC PET (RK410PT)

O ZODIAC PET, com um conjunto eletrônico avançado, utiliza lentes desenhadas especificamente para proporcionar uma imunidade completa contra animais de pequeno porte, como cães de até 33 kg, 4 gatos e colônias de roedores – sem perda no desempenho de captura. Este sofisticado detector é a solução ideal para instalações em residências com animais domésticos.



Especificações	ZODIAC PRO (RK410PR)	ZODIAC QUAD (RK410RQ)	ZODIAC PET (RK410PT)
Imunidade de Pequenos Animais	Roedores	Pequenos cães e gatos	Cães até 33 kg, 4 gatos muitos roedores
Voltagem de Operação	9 a 16VDC, regulado		
Consumo de corrente	12mA	12mA	15mA
Contatos de Alarme	NF, máximo de 100mA, 24VDC		
Contatos de Tamper	NF, máximo de 100mA, 24VDC		
Duração do Alarme	Mínimo de 2,2 segundos		
Contador Ajustável de Pulsos	1, 2, 3		
Compensação de Temperatura	Automática, controlada por termistor		
Ajuste do Suporte Rotativo	Horizontal: 225° Vertical: 5° - 5° - 20°		
Filtragem Óptica	Proteção contra luz branca - lentes pigmentadas		
Imunidade de RFI (10 MHz a 1 GHz)	20V/m	25V/m	20V/m
Temperatura Operacional	-10°C a 50°C		
Temperatura de Armazenamento	-20°C a 55°C		
Dimensões	102 x 58 x 39 mm		



SISTEMAS DE SEGURANÇA ROKONET

ROKONET Electronics Ltd.
14 Hachomon St.
75655 Rishon Letzion, Israel
Tel. +972 (0)3 9616555
Fax. +972 (0)3 9616584
<http://www.rokonet.com>
E-mail: info@rokonet.co.il

ROKONET USA
Tel. +1 914 592 1068
1 800 344 2025
Fax. +1 914 592 1271
E-mail: sales@rokonetusa.com

ROKONET UK
Tel. +44 (0)1527 576765
Fax. +44 (0)1527 576816
E-mail: info@rokonet.co.uk

ROKONET GERMANY
Tel. +49 (0)821 742660
Fax. +49 (0)821 742499

ROKONET FRANCE
Tel. +33 (0)143 67 0077
Fax. +33 (0)143 67 0099
E-mail: rokonetfr@sol.com

ROKONET ITALY
Mob. +39 (0) 335 682 8061
E-mail: rokonet@galactica.it
ROKONET é uma empresa com certificação ISO 9000, comprometida com os padrões mais elevados de qualidade